

proxSafe®

Systèmes de Gestion des Clés et de Stockage Intelligent

Un système intelligent de gestion de clés et d'équipements avec des capacités de rapports complets et compréhensibles. Contrôle individuellement qui peut avoir accès aux objets et restreint les horaires auxquels ils être pris. Clés, radios, équipements de test, outils, ordinateurs portables, etc peuvent maintenant être gérés efficacement avec une responsabilisation accrue. Vous savez donc où ils sont et qui les détient.

La puissance du logiciel Commander Connect permet une configuration simple du contrôle des autorisations d'accès, profils horaires, ainsi que la création de rapports individuels et automatisés. Vous conservez ainsi le contrôle à tout moment et faites le meilleure usage de vos équipements.

Colonne de casiers pour dossiers, ordinateurs portables et armes

Le proxSafe locker M 12 est un système de gestion automatique pour le contrôle du dépôt et du retrait d'objets de valeur, comme des documents ou ordinateurs portables, ou des armes. Chaque colonne locker comporte plusieurs casiers plus un casier d'entretien pour installation et ouverture d'urgence. Les systèmes locker M sont optimisés pour un usage quotidien. Grâce leur design élégant, ils s'intègrent parfaitement dans les environnements architecturaux les plus exigeants.

Les systèmes locker M se commandent depuis un terminal de commande proxSafe. Après identification de l'utilisateur, le système déverrouille le casier concerné. Ceci est indiqué par l'allumage d'une DEL. Il suffit ensuite d'effleurer le casier pour l'ouvrir. La DEL s'allume également lors du dépôt pour indiquer le bon casier à l'utilisateur.

Le proxSafe locker existe en trois versions. Dans la version de base, seuls les casiers sont gérés. Une autre version intègre un proxCylinder dans chaque casier pour permettre la surveillance et détecter si une clé rendue est dans le casier. Dans la troisième version, tous les objets stockés sont équipés d'un transpondeur, et un lecteur RFID situé dans le corps du casier détecte automatiquement si l'objet s'y trouve. Une batterie de secours permet d'assurer l'alimentation électrique en cas de panne de courant. Chaque armoire proxSafe est munie de switches d'autoprotection et de 4 relais pouvant signaler différentes alarmes en local ou par réseau.

Aperçu des avantages :

- **Mode veille avec une batterie de secours**
- **Ouverture à sécurité intégrée**
- **Technologie sans contact, sans entretien**
- **Ouverture d'urgence pratique**
- **4 sorties pour les alarmes locales**



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures

LxHxP / Poids : 500 x 1920 x 300 mm / 140 kg

Dimensions intérieures du casier LxHxP :

412 x 116 x 287 mm

Casier d'entretien LxHxP : 412 x 129 x 287 mm

Matériau :

tôle d'acier St. 12.03
cadre 3 mm
portes 2 mm

Couleur :

revêtement par pulvérisation,
cadre DB 502,
portes similaire à RAL 9006

Alimentation :

110...240 VAC

Fréquence compartiment ID :

125 kHz

Batterie de secours :

12 VDC / 2,3 Ah

Contacts libres de potentiel :

4x 30 VDC / 1 A
pour jusqu'à 16 alarmes